

Таблица рекомендуемых замен на индуктивности TDK

TDK ITEM	L, мкГн	I, mA	Murata	Panasonic	Taiyo Yuden	Epcos	Coilcraft	Fastron	Dale	Sprague Goodman	Примечание
NL252018	0.01 ... 100	60 ... 530	LQN1A LQH1N	ELJ-NC LJ-FC/ELJ-SC	LEM2520	B82494A/G B82494A/G	1008LS(CS) 1008CS(CT)	1008F	WCM WCM	GLU	Высоочастотные Стандартные
NL322522	0.01 ... 470	25 ... 450	LQN2A LQH3N	ELJ-NA ELJ-FA	LEM3225	B82412-T B82422-T	1206CS		IMC1210	GLA	Высоочастотные Стандартные
NL453232	1 ... 1,000	30 ... 450	LQH4N/LQN4N	ELJ-FB	LEM4532		1812LS(CS)/1611CS		IMC1820	GLB	Стандартные
NL565050	1,200 ... 10,000	25 ... 75					<b>S-M</b>	<b>Toko</b>			Стандартные
NL201614	1,000 ... 33,000	60 ... 245	LQN21A (размер 201517)	ELJ-ND (размер 2012)			SIMID08				Высоочастотные
NLC252018	1 ... 33	120 ... 475	LQH1C	ELJ-PC	LEMC2520			FSLP2520			Для больших токов
NLC322522	1 ... 680	35 ... 850	LQH3C	ELJ-PA		B82422-H				GLD	Для больших токов
NLC453232	1 ... 330	90 ... 1050				B82432-H					Для больших токов
NLC565050	1 ... 1,000	85 ... 1800									Для больших токов
NLFC201614	1,000 ... 22,000	75 ... 300		ELJ-FD (размер 2012)							С малым сопротивлением
NLFC322522	1 ... 1,000	15 ... 500	LQM32C	ELJ-SA		B82422-A					С малым сопротивлением
NLFC453232	1 ... 330	45 ... 800				B82432-A					С малым сопротивлением
NLFC565050	1 ... 330	45 ... 800									С малым сопротивлением
NLFV252018	1 ... 100	40 ... 455		ELJ-SC							С электромагнитным экраном
NLFV453232	1 ... 100	40 ... 455							ISC1812		С электромагнитным экраном
			<b>ABC</b>	<b>Bourns</b>	<b>Tokin</b>		<b>Stettner</b>	<b>Toko</b>	<b>Koa</b>	<b>S-M</b>	
NL252018	0.01 ... 0.82	300 ... 530			NW2520L NW2520L		5130 5130	FSLU2520 FSLU2520	LFC25 LFC25	SIMID04	Высоочастотные Стандартные
NL322522	0.01 ... 470	25 ... 450	CM322522 CM322522	CM322522 CM322522			5135(3216size) 5135(3216size)	32CS 32CS	LFC32 LFC32	SIMID01 SIMID02	Высоочастотные Стандартные
NL453232	1 ... 1,000	30 ... 450	CM453232	CM453232				43CS,43FS		SIMID03	Стандартные
NL453232	1 ... 100	40 ... 455	<b>Chilisin</b> NL453232	<b>Cogema</b> NL453232	<b>Neosid</b> SM-NE45						Стандартные
			<b>Sumida</b>	<b>Sumida</b>	<b>Coilcrdft</b>	<b>Murata</b>	<b>Taiyo Yuden</b>	<b>Toko</b>	<b>Sagami</b>		
SLF7028T-	3.3 ... 47	540 ... 1,600						D72C			Для больших токов
SLF7032T-	3.3 ... 1,000	130 ... 1,900	CDRH73				NP06DB	D73C / D73CT			Для больших токов
SLF7045T-	3.3 ... 1,000	140 ... 2,300	CDR74B	CDRH74		LQS66C		D75C /D75P	7B08		Для больших токов
SLF10145-	10 ... 1,500	220 ... 3,000	CDR105B		DT3316			10RF			Для больших токов
SLF12555-	6 ... 1,500	480 ... 4,900	CDR125	CDRH125				12RF			Для больших токов
SLF12565-	2 ... 220	1,000 ... 6,200	CDRH127					12RF			Для больших токов
			<b>S-M</b>	<b>Toko</b>	<b>Panasonic</b>		<b>Taiyo Yuden</b>	<b>Ceratech</b>	<b>Tokin</b>	<b>Neosid</b>	
MLG1608	0.001 ... 0.1	300	SIMID06	LL1608-F/FH	ELJ-RE		HK1608	CI-B1608	N1608LC	JCI-1608C	Многослойные
MLK1005	0.01 ... 0.1	50 ... 300		LL1005-F	ELJ-RF		HK1005				Многослойные
			<b>Murata</b>		<b>Ceratech</b>		<b>Taiyo Yuden</b>				
MLF2012	0.047 ... 100	2 ... 300	LQG21N LQG21 C								Многослойные С малым сопротивлением
MLF1608	0.047 ... 33	1 ... 50			FI-A2012 FI-A1608		LK2125 LK1608				Многослойные